

IP TELEFONAS AX-500W



TELEFONO FUNKCIJOS

Iki 12 SIP paskyrų
Skambučio sulaikymas, nutildymas, DND
Greitasis rinkimas vienu paspaudimu,
karštoji linija
Skambučių nukreipimas, skambučio
laukimas, skambučio peradresavimas
Perrinkimas, skambučio grąžinimas,
automatinis atsakymas, tiesioginis IP
skambutis
5 krypčių konferencijos
Grupinis klausymas, SMS, pagalbos
skambutis
Skambėjimo tono pasirinkimas/suteikimas
Datą ir laiką nustatomi automatiškai arba
rankiniu būdu
Skambinimo planas kiekvienai paskyrai
RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR
(RFC6035)

BALSO KODEKŲ FUNKCIJOS

HD balsas, HD ragelis, HD garsiakalbis
Kodekai: iLBC, G.722, G.711(A/μ), Opus
G.723, G.729AB, G.726-32
DTMF: In-band, RFC 2833, SIP INFO
Dvipusis laisvų rankų garsiakalbis su AEC
VAD, AGC, CNG, AEC, PLC, AJB

KATALOGAS

Telefonų knyga iki 1000 įrašų
XML/LDAP nuotolinė telefonų knyga
Protingos paieškos metodas
Telefonų knygos paieška/importas/eksportas
Skambučių istorija:
rinktas/gautas/praleistas/peradresuotas
Juodasis sąrašas

SĄSAJA

Dvi Gigabit Ethernet jungtys
Maitinimas per Ethernet (IEEE 802.3af), 3 klasė
1xRJ9 (4P4C) ragelio jungtis
1xRJ9 (4P4C) ausinių jungtis
Palaiko iki 6 išplėtimo modulių

FIZINĖS SAVYBĖS

Stovas su 2 reguliuojamais kampais
Tvirtinamas prie sienos
Išorinis universalus kintamosios srovės adapteris
(privalomas naudojant WiFi /į komplektą
neįeina):
AC 100~240V įvestis ir DC 5V/1.2A išėjimas
Energijos suvartojimas (PSU): 2,0–4,6 W
Energijos suvartojimas (PoE): 2,5–5,5 W
Darbinė drėgmė: 10-95%
Darbinė temperatūra: -10~50°C

VALDYMAS

Konfigūravimas: naršyklė / LCD meniu /
automatinis inicijavimas
Automatinis inicijavimas per HTTP/HTTPS
FTP/TFTP
Automatinis inicijavimas su PnP
Gamyklinių nustatymų atkurimas, paleisti iš
naujo (restart), perkrauti
Vietinio žurnalo (LOG) eksportas, sisteminis
žurnalas
Telefono užraktas asmeniniam privatumui
apsaugoti

WIFI/BLUETOOTH

„WiFi“: tinklo standartas: IEEE802.11b/g/n
Perdavimo sparta: 150 Mbps

IP-PBX FUNKCIJOS

Užimtumo indikatorius (BLF), perjungtos linijos indikatorius (BLA)
Anoniminis skambutis, anoniminis skambučio atmetimas
Pranešimo laukimo indikatorius (MWI), balso paštas
Intercom, pranešimų siuntimas
Skambučio „parkavimas“, skambučio „atsiėmimas“
Muzika „HOLD“ režimu
„Karštas“ skambutis

FUNKCIJŲ KLAVIŠAI

8 linijų klavišai su LED
Galima užprogramuoti iki 8 linijų klavišus
28 įvairios funkcijos (4 puslapių rodinys)
8 funkcijų klavišai: balso paštas, ausinės, nutildyti, garsiakalbis, peradresavimas, perrinkimas, 4 „soft“ klavišai
6 naršymo mygtukai, garsumo valdymo klavišai
Apšviestas garsiakalbio klavišas / ausinių mygtukas / nutildymo mygtukas

EKRANAS IR INDIKATORIUS

5 colių 480 × 320 pikselių spalvotas ekranas su apšvietimu
Šviesos diodas skambučio ir žinutės laukimo indikacijai
Dviejų spalvų apšvietimas (raudona arba žalia)
Užsklanda, nacionalinės kalbos pasirinkimas
Intuityvi vartotojo sąsaja su piktogramomis ir programiniais klavišais
Numerio identifikavimas su vardu, numeriu ir nuotrauka
WiFi/Bluetooth

Dažnių diapazonas: 2,4 GHz

Bluetooth: Bluetooth specifikacija:

V4.0+HSsystem

Patobulinta duomenų perdavimo sparta (edr) suderinama tiek su 2Mbps, tiek su 3Mbps

Bluetooth dažnių diapazonas: 2,402 GHz-2,480 GHz

Suderinamas su Bluetooth specifikacija V4.0, atgal

Suderinamas su Bluetooth 1.1 1.2 2.0 ir 3.0 f arba plačiu naudojimu

TINKLAS IR SAUGA

SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)

NAT Traversal: STUN režimas

DHCP/static/PPPoE/IEEE802.1X/atviras VPN

HTTP/HTTPS web serveris

Laiko ir datos sinchronizavimas naudojant SNTP

DNS-NAPTR / DNS-SRV (RFC 3263)

QoS: 802.1p/Q žymėjimas (VLAN),

3 lygmenys ToS DSCP

TLS (Transport Layer Security), SRTP, ZRTP

HTTPS sertifikatų tvarkyklė

Konfigūracijos failo AES šifravimas

Suvestinis autentifikavimas naudojant

MD5/MD5-sess

Palaikomas IPv6

PAKOTĖS TURINYS

Axtel AX-500W telefonas

Ragelis su ragelio laidu

Stovas

Instrukcija